

Forward Port Setting

- 1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.11** ในช่อง Address แล้ว∩ด **Enter**
- 2. ใส่ Username: admin Password: aisadmin และใส่ CAPTCHA แล้วกด SIGN IN

AIS - FIBER × +		🗢 – 🖬 🗙
← → C ○ & 192	.168.1.1/html/login_ap.html	90% 公 🖂
	AIS Fibre	^
	USERNAME	
	🚨 admin	
	PASSWORD	
	₽ ••••••	
	САРТСНА РУР.8.5/2 Ф РУР857	
	SIGN IN	v

รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

AIS - FIBER	× +		😊 – o ×
$\leftarrow \ \rightarrow \ \mathbb{G}$	🔿 👌 192.168.1.1/html/r	nain_ap.html#home	90% ☆ 😌 📑
		Fibre	💄 admin Logout
	Hom	e Status Basic Setup Advance Setup Application	Management
	Device Infomation	Speed Test	Easy Diagnostic
	Model Name: T640AS Mac-Address: 6420-E0-56-0B-32 Hardware Version: V1.0 Firmware Version: V1.0 GPON Serial Namber: 373H112560B32 System Uptime: 18.26-43	◆ Upload Obps Obps Begin Test	WAN IP Check WAN IP Address : 100.124.57.84 DNS Check DNS1 IP Address : 115.178.58.10 DNS1 IP Address : 115.178.58.26
	CPU Usage : Memory Usage : Reboot	Internet Status	Ping Unick Ping IP Address : 100.124.0.1 LAN1 IP Address : 192.168.1.102 LANN IP Address : 192.168.1.102
	Attached Devices	DN8 IP Address : 115.178.58.10,115.178.58.26	LANG IP Address : LANG IP Address : LANG IP Clack
		Wireless	LANS IP Address :

รูปที่ 2 หน้า Home



- 4. เลือกเมนูด้านซ้าย NAT -> Virtual Server กรอกรายละเอียดดังด้านล่าง
 - เลือก Network Connection: 1_TR069_INTERNET_R_VID_10
 - ਕਿ External Port Start: WAN port
 - ใส่ External Port End: WAN port
 - คลิกเลือก **Protocol**
 - ใส่ Internal Ip: IP เครื่องคอมพิวเตอร์
 - ਕਿਂ Internal Port Start: LAN port
 - ਕਿਂ Internal Port End: LAN port
- 5. จากนั้นคลิก **Add**

	Fibre	💄 admin Logout
	Home Status Basic Setup Advance Setup Application	Management
LAN		
🗇 WLAN	Network External External Protocol Internal Ip Internal Connection Port Start Port End	Internal Status Operation t Port End
→ ← NAT	Network Connection 1_TR069_INTERNET_R_VID_10 V	
Virtual Server		
DMZ Setup	External Port Start	
Security	External Port End 12005	
Parent Control	Protocol TCP/UDP V	
Routing	Internal Ip 192.168.1.100	
	Internal Port Start 80	
	Internal Port End 80	
	ADD	

รูปที่ 3 หน้าการตั้งค่า Forward Port