

Forward Port Setting

- 1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
- 2. ใส่ Username: admin Password: aisadmin และใส่ CAPTCHA แล้วกด SIGN IN

AIS - FIBER - Login × ·	F	-	٥	×
$\leftarrow \rightarrow G$) 👌 192.168.1.1/cgi-bin/login.asp	90%	${igsidential}$	=
	AIS Fibre SIGN IN			
	USERNAME			
	admin			
	PASSWORD			
	â ••••••			
	САРТСНА			
	 ≥ 2576Q0 ≥ 577.6 - Q0 ⇒ 			
	SIGN IN			

รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก Basic Setup

AIS - FIBER	× +								-	٥	×
$\leftarrow \rightarrow C$	O 192	2.168.1.1						90% 🏠		\bigtriangledown	=
				F	AIS		💄 adm	iin Logout			^
		Home	Status	Basic Setup	Advance Setup	Applic	cation Management				
	Device Infomatio	n		Speed Test			Easy Diagnostic				
	Model Name: Mac-Address:	T620A 64:20:E0:5F:D4:8B		↑ Upload	Download		WAN IP Check	- ~			
	Hardware Version: Firmware Version: GPON Serial	V1.0 V1.0.0.18 T3TH615FD48B		0.00	0.00		WAN IP Address : 100.74.172.239 DNS Check				
	Number: System Uptime: CPU Usage :	00:26:55			Begin Test		DNS1 IP Address : 115.178.58.26 DNS2 IP Address : 115.178.58.10				
	Memory Usage :			Internet Status			Ping Check Ping IP Address : 100.74.0.1	- ~			
-		Reboot			💼 🖌 🔇		LAN1 IP Check	≂ ×			
			_	DNS IP Address	: 115.178.58.26,115.178.58.10		LAN1 IP Address : LAN2 IP Check				
	Attached Devices	<u>-</u>			Re-Connect	_	LAN2 IP Address :	° ×			
				Wireless			LAN3 IP Check	- 🗸			~

รูปที่ 2 หน้า Home



- 4. เลือกเมนูด้านซ้าย NAT -> Port forwarding กรอกรายละเอียดดังด้านล่าง
 - เลือก WAN Connection : 1_TR069_INTERNET_R_VID_10
 - เลือก **Service**
 - คลิกเลือก **Protocol**
 - ใส่ External Port: WAN port
 - ใส่ Internal Port: LAN port
 - ใส่ Internal IP: IP เครื่องคอมพิวเตอร์
 - **Description:** ใส่ชื่อที่ต้องการ

5. จากนั้นคลิก **Add**

AIS - FIBER	× +				-	٥	×
$\leftarrow \ \rightarrow \ {\bf G}$	◯ 洛 192.168.1.1				90% 🖒	${igsidential}$	≞*
					💄 admin Logout		^
	Home	2	Status Basic Setup Ad	vance Setup Application Managemen	:		
	LAN	>	NAT Port Forwarding				
	💮 WLAN	>	WAN Connection:	1_TR069_INTERNET_R_VID_10 ~			
	→← NAT	~		Custom Service			
	Port Forwarding		Service:	Web Server HTTP ~			
	DMZ Host		Protocol:	TCP/UDP ~			
	Security	>	External Port:	8080 - 8080			
	Parental Control	>	Internal IP:	80 - 80 192.168.1.101			
	Routing	>	Description:	WebServerHTTP			
-				Add			
			Current Port Forwarding Table				
			Select Description Protocol External St	art Port External End Port Internal Start Port Internal End P	ort Internal IP Address		

รูปที่ 3 หน้าการตั้งค่า Forward Port